

## Gamme sirènes vocales

### **THE VOICE avec LCFER+**

#### **1- Séquence de fonctionnement :**

##### **Pré modulation avant diffusion en boucle des messages PPMS**

Afin d'attirer l'attention des personnes présentes sur site, on veut diffuser une modulation d'alerte avant la diffusion des messages en boucle.

Afin de réaliser ce fonctionnement, il faudra utiliser 1 LCFER+ couplé au déclencheur et à la THE VOICE maître.

#### **2- Programmation de la LCFER+ et de la THE VOICE**

**exemple : On veut 30 secondes de modulation d'alerte avant la diffusion des messages en boucle :**

	LCFER+
1ere fonction	Double déclenchement F14 T1 = 0s. T2 = --- T3 = 30 secondes T4 = ---
2° fonction	Non
Entrée pilotée sur THE VOICE	IN1 : PO+ / NC / AS0 / PXX / REinfini / VOL3 / FL0 IN2 : PO+ / NC / AS0 / S03 / FL0

Pxx : message choisi par l'installateur

S03 modulation idéale pour une préalerte

#### **3- fonctionnement**

Au déclenchement du bouton, l'entrée 2 déclenche sur la modulation du sirène S03 .

Au bout de 30 secondes, l'entrée1 (qui est prioritaire sur la 2) déclenche des messages à l'infini et arrête la modulation de l'entrée 2

A tout moment, le réarmement du déclencheur arrête la diffusion.

#### 4- Câblage de la carte LCFER+ avec THE VOICE (échelle 1:1)

